

Fresadora multifunción 6/8mm 710W SAR

RT0702CX2J

Con sistema anti-restart.

Fresadora multifunción con sistema anti-restart y velocidad variable.



360° Imagen 360°



Código EAN

0088381752695

INFORMACIÓN TÉCNICA

Potencia	710 W
R.p.m	10.000 - 34.000 Rpm
Diámetro de pinza	8 / 6 mm
Peso según EPTA	2,8 Kg
Longitud del cable	4,0 m
Máx. profundidad de fresado	35 mm
Dimensiones. LxAnxAI	89 x 89 x 200 mm
Arranque suave	✓
Electrónica constante	✓
Conectable a un aspirador	✓
Velocidad variable (dial)	✓
Bloqueo del eje	✓
Tipo de motor	N55-50
Emisión de vibración	3,50 m/seg ²
Incertidumbre (K) de vibración	1,50 m/seg ²
Presión sonora	82,00 dB(A)
Potencia sonora	93,00 dB(A)

BENEFICIOS DEL USUARIO

- Carcasa y base de aluminio para una mayor durabilidad y precisión.
- Cuatro ensamblajes de base para mayor versatilidad.
- Potente motor que ofrece 710W.
- Control de velocidad variable (10.000 - 34.000 Rpm), para adaptarse a distintas aplicaciones.
- Diseño ergonómico para mayor comodidad del usuario.
- Sistema de bloqueo de leva de liberación rápida para ajustes de profundidad y extracción o instalación de la base.
- El control de velocidad constante minimiza la reducción de la velocidad de rotación bajo carga.
- Sistema de arranque suave.



PRODUCTOS RELACIONADOS

EQUIPO BÁSICO

Dos adaptadores de aspiración, tope ajustable, empuñadura rígida, base inclinable 30° a 45°, base de superficie, guía de recorte tipo 1, guía de plantilla 10, guía de plantilla 16, casquillo cónico 8mm, llave para amoladoras rectas 13mm, llave fija 22 y maletín Makpac 4.

122703-7

Guía de recorte tipo 1



153489-2

Empuñadura rígida



194733-8

Adaptador de aspiración



195559-1

Adaptador de aspiración



195563-0

Base de superficie



195564-8

Tope ajustable para base de



198987-9

Base inclinable 30° a 45°



343577-5

Guía de plantilla 10



344364-5

Guía de plantilla 16



763618-5

Casquillo cónico 8mm



781011-1

Llave fija 22



781039-9

Llave para amoladoras rectas 13mm



821552-6

Maletín Makpac tipo 4



Soporte

Manual de usuarios:



Imagen de recambio:

