

BT-20

REMACHADORA DE BATERÍA PROFESIONAL PARA GRANDES CANTIDADES DE REMACHES

BRALO

FIABILIDAD Y RESISTENCIA

- Remachadora de gran potencia.
- Alta velocidad para los trabajos más exigentes.
- Calidad en el remachado y fiabilidad.
- Durabilidad y robustez.
- Ergonomía y bajo peso para mayor confort.

CAPACIDAD DE INSTALACIÓN CON BATERÍA 4,0 AH:
1000 remaches de 6,4 acero/acero



Ref. **02BT20010**

CAPACIDAD

| REMACHE Ø | 2,4 | 3,2 | 4,0 | 4,8 | 5,2 | 6,0 | 6,4 | 6,5 | 7,8 |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ESTÁNDAR | * | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ESTRUCTURAL | | | | * | | | | * | |
| S-TREBOL | | | | | * | | * | | * |
| G-BRA | | | | | | | * | | |
| VERSAGRIP | | | ✓ | ✓ | | | * | | |
| HARDGRIP | | ✓ | ✓ | ✓ | | * | | | |
| HARDLOCK | | | | | | | * | | |

*Se necesita boquillas y piezas que se suministran como accesorios.

DATOS TÉCNICOS

| | |
|---------------------|-------------------|
| PESO | 1,72 Kg. |
| DIMENSIONES | 280 x 270 x 75 mm |
| FUERZA DE TRACCIÓN | 19600N |
| CARRERA | 25 mm |
| CAMPO DE APLICACIÓN | 2,4 hasta 7,8 mm |
| POTENCIA | 18V |



BRALO, S.A.
Tel.: 91 692 82 85
bralo@bralo.com



www.bralo.com

BT-20

REMACHADORA DE BATERÍA PROFESIONAL PARA GRANDES CANTIDADES DE REMACHES

ANILLA PARA SUJECCIÓN
Suspensión en cadenas de montaje

LUZ LED
Mayor visibilidad en
el área de trabajo

COLECTOR TRANSPARENTE
Seguridad para el operario.
Opcional Colector para
vástagos largos

KIT OPCIONAL BOQUILLA LARGA
145 mm para trabajos estrechos



EMPUÑADURA ERGONÓMICA
Instalación confortable



POTENTE BATERÍA LI-ION
Larga duración de trabajo
Opcional Batería de 5,0 Ah

MÁS DE 40 BOQUILLAS DE TRABAJO

Para adaptarnos a las diferentes
necesidades de los clientes ofrecemos
boquillas opcionales:

BOQUILLAS DE RETENCIÓN

Para trabajos perpendiculares



BOQUILLAS PARA FACHADAS

Para paneles composite



BOQUILLAS LARGAS

Para mejor acceso



CONTENIDO

Boquilla: 3,0
Boquilla 4,0
Boquilla 4,8/5,0
Boquilla 6,0
Boquilla 6,5
2 empujadores
1 juego de mordazas
Manual de instrucciones.
Batería LI-ION 2,5 Ah
Cargador 18V
Llaves cambio de boquillas