



BBCE12-15S

Mantenedor/cargador totalmente automático de 15 A para baterías de 12 V con modo suministro



DETALLES DEL PRODUCTO

- Mantenedor/cargador de batería totalmente automático de 15 A para baterías de 12 V con la función de modo suministro
- Equipado con la función de modo suministro, que ofrece un máximo de 10 A en caso que se requiera, dado que se adapta a las necesidades del vehículo
- Perfecto para mantenerlo conectado a la batería del vehículo cuando esté en el taller y poder mostrar las luces, el GPS, etc., y que no se quede sin batería, manteniendo así un voltaje estable de 13,6 V
- Adecuado para barcos, automóviles, caravanas, vehículos comerciales, autobuses, vehículos agrícolas, camiones, etc.
- Utiliza la tecnología controlada por microprocesador «conectar y olvidar» con pasos de carga multi-carga para mayor precisión, seguridad y aumento de vida de la batería
- Diseñado para todo tipo de baterías de plomo-ácido, como AGM, Cal/Cal, Gel, SLI, VRLA, EFB, incluidas Start&Stop
- Monitorización de modo flotante: mantiene automáticamente una óptima carga de la batería
- Protección contra polaridad inversa
- Desplazamiento del indicador digital que proporciona instrucciones paso a paso para seguir adecuadamente el proceso de carga de la batería en los idiomas siguientes: inglés, francés, español, holandés, sueco e italiano
- Dureza de conexión rápida: permite encajar cualquiera de los conectores de anillo en su lugar en cuestión de segundos
- Rango de carga de la batería de 12 V: 10-230 Ah
- Entrada: 230 V AC 50 Hz 2,5 A /1,8 A Salida: 12 V a 15 A/10 A IP20
- Contenido de la caja: mantenedor/cargador de 12V 15 A/10 A con modo suministro, pinzas con conexionado independiente, arnés de anillas para conexión rápida al cargador y manual del usuario

Follow the Fish!



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto: **BBCE12-15S**

V	12 V	A	10/15 A		X
	10-230 A·h				1850 mm
	X		23 mm	IP	20
	245 x 90 x 225 mm		1730 g		

Follow the Fish!

